



Micro à main sans fil dynamique pour Monacor PAS-254D

- Affichage LCD du canal/de la fréquence et de l'état de charge
- Sensibilité réglable sur 2 niveaux
- 16 fréquences réglables (863,1 - 864,9 MHz)
- Réponse en fréquence : 70 - 16000 Hz
- Fonction Mute
- Directivité : cardioïde
- Puissance d'émission : 10 mW
- Alimentation par 2x piles AA 1,5V (non fournies)
- 4 bagues d'identification colorées
- Dimensions (diamètre x longueur) : Ø 46 mm x 265 mm
- Poids : 0,255 kg

Conditionnement (UVC)	1 Pièce(s)	Type d'émetteur	Emetteur à main
Type de capsule	Dynamique	Caractéristique	Cardioïde
Système de charge	Non	Batterie incluse	Non
Indicateur de niveau de batterie	Oui	Gamme de fréquences	863 MHz - 865 MHz
Capsule interchangeable	Non		